

Dante 蓝牙面板

Dante® AES67



BT22D BT22A

产品特点

BT5.0蓝牙 PoE供电 实时显示

- 支持蓝牙或2路立体声转成Dante/AES67网络数字信号，蓝牙信号优先。
- 采用PoE供电，标准86底盒安装。
- 通过蓝牙接口和手机、iPad 等设备连接，将接收到的音频通过Dante转换为网络数字信号传输。
- 供电音频传输一体，采用PoE网络交换机供电，通过网线进行供电和音频传输，无需担心接地回路或其他消费者设备常见的音频问题。
- 使用简单，通过一个触摸按钮即可控制蓝牙配对连接设备，并显示连接状态。
- 主要适用场景有电话会议、音频媒体传输等。

产品参数

蓝牙通道	2	THD+N	<0.005%@1kHz+4dBu
DANTE/AES67通道	2	Dante/AES67设备延时	<2ms
立体声输入	RCAX2	电源	Class1 802.3 af PoE
最大输入电平	12dBu	消耗功率	2w
采样率	44.1/48KHz	输入信噪比	>100dB
数据位	24bit	尺寸	86x86x40mm