

数字音频一体机

适用于会议、培训室、电教室等扩声场景



4x2/4x4 **规格**

5A算法

AEC \ AFC \ ANS
AGC \ AM 5A音频算法

用户界面

用户可根据需求任意编辑
实现统一管理与控制

内置功放

内置2x150W 8ohms
4x150W 8ohms功率放大器

控制软件

国际化专业数字音频UI设计
丰富的音频功能模块

中央控制

支持多种控制协议
一键开启系统所需功能

空间原生音频算法共生平台
多样化OEM/ODM量产方案供应商&制造服务商



深圳同创音频技术有限公司

全国服务热线:4006363858 网址:www.cretone.cn/
地址:深圳市宝安区黄蜂岭工业大道天格工业区B栋中座3楼



解决方案



产品参数

处理器	ADI SHARC 21489
最大电平	+18dBu
输入动态范围	110dB
输出动态范围	112dB
采样率/量化位数	48K/24bit
输出功率 (EIAJ测试标准)	立体声2x150W/8Ω 桥接300W/8Ω 立体声4x150W/8Ω 桥接300W/8Ω
串扰隔离	80dB@1kHz

频率响应 (20~20kHz)	±0.5dB
THD+N	<-100dB @4dBu
输入阻抗 (平衡接法)	5.4KΩ
输出阻抗 (平衡接法)	600Ω
幻象电源	+48V/10mA max
信噪比	>80dB (20Hz-20kHz A weighted)
频率响应	20Hz-20kHz (±0.5dB) @1W, 8Ω

空间原生音频算法共生平台
多样化OEM/ODM量产方案供应商&制造服务商



深圳同创音频技术有限公司

全国服务热线: 4006363858 网址: www.cretone.cn/
地址: 深圳市宝安区黄蜂岭工业大道天格工业区B栋中座3楼

